



## Общая информация

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Артикул                   | 900095                |
| Тип                       | потолочный светильник |
| Сегмент продукта          | Интерьерный           |
| тема                      | EGLO connect.z        |
| Класс энергоэффективности | F                     |

## Размеры

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Высота изделия (мм/дюйм) | 45   |
| Ширина изделия (мм/дюйм) | 100  |
| Длина изделия (мм/дюйм)  | 1200 |
| Вес нетто (kg)           | 1,25 |

## Материал & Цвет

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Материал корпуса         | алюминий, сталь |
| Цвет корпуса             | черный          |
| Материал плафона/абажура | пластик         |
| Цвет плафона/абажура     | белый           |

## Функциональность

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Тип выключателя | нет                                  |
| Функция         | упр- с пульта ДУ и приложения<br>ССТ |
| Батарея         | Нет                                  |

## Техническая информация

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Степень защиты     | IP20             |
| Класс защиты       | 2                |
| Напряжение сети    | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable           | Yes              |
| Макс. мощность (1) | 33,5W            |

## Источник света

|  |   |
|--|---|
| Тип цоколя (1)   | LED   |
| Тип источника осв-я (1)  | LED   |
| Источники света вкл.   | В комплекте                                   |
| Lumen Complete   | 4150  |
| Kelvin Complete  | 2700-6500K                                    |
| Light colour Complete  | TUNEABLE WHITE                                |
| Цикл переключения  | 15000   |
| Класс энергоэффективности  | F   |
| Dimmable   | Yes   |
| Info changeability  light source/driver | LED + драйвер может быть заменен специалистом |

