



概况

| | |
|------|-------|
| 材料编号 | 39287 |
| 类别 | 天花灯 |
| 产品细分 | 室内的 |
| 话题 | 水晶&设计 |
| 能效等级 | E |

尺寸

| | |
|-----------------|------|
| 产品高度 (单位：毫米/英寸) | 135 |
| 产品直径 (单位：毫米/英寸) | 595 |
| 净重 (kg) | 4.04 |

材质 & 颜色

| | |
|------|------|
| 外壳材料 | 钢、塑料 |
| 外壳颜色 | 白色 |

功能性

| | |
|------|---------|
| 开关模式 | 不带开关 |
| 功能 | 不可更换LED |
| 电池 | 否 |

技术信息

| | |
|----------|------------------|
| 防护等级 | IP20 |
| 防护等级 | 2 |
| 主电压 | 220-240V,50/60Hz |
| Dimmable | Yes |
| 瓦 1 | 8,8 |
| Voltage | 220-240V 50/60Hz |
| U out | 34-51,5V |
| I out | 700mA |
| Hz | 100Hz |

光源1

| | |
|--|---|
| 燈座/光源數量 1 | 4 |
| 套接字种类 1 | LED |
| 光源类型 1 | LED |
| 包含光源 1 | 包括 |
| 每個燈座/光源的流明 1 | 1050 |
| Kelvin 1 | 3000 |
| 淺色 1 | WARM WHITE |
| 名义寿命 (单位 : 小时) | 25,000 |
| 开关循环 | 15000 |
| 千瓦/1000小时 | 34 |
| 能效等级 | E |
| Dimmable | Yes |
| Info changeability□light source/driver | LED + driver can be exchanged by a specialist |
| 额定灯功率 (0.1W精度) | 34 |
| 色容限(LED, SDCM) | <6 |

兼容调光器

| |
|-----------------------------------|
| NR.01: 2830 10 - BERKER |
| NR.02: 434 - PEHA |
| NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER |
| NR.05: 266 GDE - JUNG |
| NR.07: 2262 00 - GIRA |
| NR.08: 2873 - BERKER |
| NR.10: 286710 - BERKER |
| NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER |
| NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER |
| NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER |
| NR.15: 577199 - MERTEN |
| NR.16: 0307 00 - GIRA |
| NR.17: 433 HAB - PEHA |
| NR.18: 225 TDE - JUNG |
| NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND |
| Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER |
| Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL |
| Nr.23: 6591 U-101 - BUSCH-JAEGER |
| Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER |
| Nr.25: 225 NV DE - JUNG |
| Nr.26: 315GLE - ELKO |
| Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON |
| Nr.28: 8542 12 00 - BERKER |
| Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS |
| Nr.30: 852,096 - OPUS |
| Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS |
| Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA |
| Nr.33: ETD U2 - SCHALK |
| Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO |
| Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER |



4 x
8,8 W

