390343

DRACERA



Общая информация

Артикул	390343
Тип	подвес
Сегмент продукта	Интерьерный
тема	Хрусталь и дизайн
Класс энергоэффективности	E

Размеры

Высота изделия (мм/дюйм)	2200
Ширина изделия (мм/дюйм)	330
Длина изделия (мм/дюйм)	1550
Вес нетто (kg)	10,58

Материал & Цвет

Материал корпуса	сталь
Цвет корпуса	черный
Цвет кабеля	черный
Материал плафона/абажура	сталь
Цвет плафона/абажура	черный, золото

Функциональность

Тип выключателя	нет
Батарея	Нет

Техническая информация

Степень защиты	IP20
Класс защиты	2
Напряжение сети	220-240V,50/60Hz
Диммируемый	Yes
Ватт 1	2,3
Макс. Вт, включая трансформатор/драйвер	47W

Источник света

Количество патронов ламп / Источник света 1	17
Тип цоколя 1	LED
Тип источника осв-я 1	LED
Источники света вкл. 1	В комплекте
Люмен каждого патрона лампы / Источник света 1	280
Kelvin 1	3000
светлый цвет 1	WARM WHITE
Класс энергоэффективности	E
Диммируемый	Yes
Info changeability light source/driver	LED + драйвер может быть заменен специалистом

Совместимые диммеры

NR.08: 2873 - BERKER
NR.09: 852,095 - OPUS
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER
Nr.30: 852,096 - OPUS
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG

Nr.43: 1710DE - JUNG

Nr.44: 540100 - GIRA

Nr.45: 540000 - GIRA

Nr.46: 1730DD - JUNG

Nr.47: 1724DM - JUNG

Nr.48: UD1755REG - JUNG

Nr.49: 245500 - GIRA

Nr.50: 245000 - GIRA

Nr.51: 244000 - GIRA

Nr.52: 236500 - GIRA

Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN

Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER

Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER

Nr.58: 6526 U-500 - ABB

Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB

Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB

Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER

Nr.62: 431 HAN - PEHA

Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG

№64:506DA109 - ПОБЕГ

№65:506DA218 - ПОБЕГ

№66:506DA219 - ПОБЕГ

№ 67: 820323 LEDDIM200

№ 68: 506DA126, Лауриц Кнудсен



17 x 2,3 W

17 x 280 lm

Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide